

## DCP911

### Klingeltaster mit Namensschild und LED-Funktionsanzeige, horizontal – Weiß

Der Klingeltaster DCP911 mit Namensschild von Honeywell verbindet hohe Funktionalität mit einem modernen Design. Zur Bestätigung ist er mit einer LED-Funktionsanzeige ausgestattet. Bei dreimaligem schnellen Druck spielt die geheime Klopf Funktion eine besondere Melodie, so dass Sie wissen, ob ein Familienmitglied oder Freund an der Haustüre steht.



### Packungsinhalt:

1 x Funk-Klingeltaster, 1 x CR2032 (3V) Batterie, 1 x Kurzanleitung, 1 x Sicherheitshinweise und Garantieerklärung, 1 x Konformitätserklärung,

### Wichtige Funktionen und Vorteile:

**Unbesorgtheit** - Unbesorgtheit für die Besucher dank eines LED-Bestätigungslichts am Taster und Unbesorgtheit für Sie durch die Secret-Knock-Funktion, die eine andere Melodie spielt, wenn ein Familienmitglied oder ein Freund an der Tür steht. Für absolute Unbesorgtheit können Sie Ihren Türgong mithilfe der Honeywell ActivLink™ Technologie mit Sicherheitszubehör und Hausalarm-Sets von Honeywell verbinden und damit Ihr eigenes maßgeschneidertes Hausalarm- und Warnsystem einrichten.

**Einfache Installation...** - Alle Klingeltaster und Zubehörteile von Honeywell können einfach installiert werden. Mit der optional schraubenlosen Installation und einem einfach zu öffnenden Batteriefach ist eine Montage in nur wenigen Minuten möglich.

### Technische Daten:

| <b>Funk-Klingeltaster</b>               |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Farbe                                   | Weiß                                |
| Möglichkeit/ Option zur Wandbefestigung | Ja                                  |
| Frequenz                                | 868Mhz                              |
| Funkreichweite (m)*                     | 200                                 |
| Anzeige schwache Batterie               | Ja                                  |
| Taster-Design                           | Querformat                          |
| LED-Bestätigungslicht                   | Ja                                  |
| Technische Daten der Batterie           | 1 x CR2032 (3V)                     |
| Batterielebensdauer (Jahre)             | 2                                   |
| IP-Schutzart                            | IP55                                |
| Namensschild                            | Ja                                  |
| Maße (mm) / Gewicht (g)                 | 30 (h) x 70 (b) x 16 (t) / 23.5 (g) |

| <b>Packung</b> |               |
|----------------|---------------|
| EAN-Code       | 5004100965783 |

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Packungsmaße (mm) / Gewicht (g) | 83 (h) x 146 (b) x 30 (t) / 108 (g) |
| Standardpackungsgröße           | 6                                   |

\* Bei Feldbedingungen gemessen; Wände, Zimmerdecken und Metallstrukturen reduzieren die maximale Reichweite.

[livewell.honeywell.com](http://livewell.honeywell.com) | © 2015 Honeywell International Inc.