



DSR6020 011

Digitaler Sat-Receiver für frei empfangbare Programme

- 2 Scartbuchsen für TV und VCR
- "AC 3 / Dolby Digital-Surround Sound" Ausgang koaxial, plus analoger Audio-Ausgang
- 4-stelliges 7-Segment LED-Display
- Umweltfreundlich durch geringen Low-Power Standby-Verbrauch (<1 W)
Netzschalter an der Rückseite
- Software-Update über Satellit (OTA) oder serielle Daten-Schnittstelle (PC oder Receiver)
- 4500 Programmspeicherplätze, aktuell vorprogrammiert
- Elektronischer Programmführer (EPG) bis zu 7 Tage im voraus (senderabhängig)
- 800 Seiten (OSD) Super Fast Videotext
- Menüführung mehrsprachig
- Multi-Funktions-Timer (8-fach) und Sleep-Timer, Timer-Funktion an EPG gekoppelt
- Verschiedene Favoriten-Listen (FAV)
- Anzeige von Signalstärke und Signalqualität zur optimalen Antennenausrichtung
- Bildschirmschoner bei Radioempfang
- Bildformaterkennung 4:3 / 16:9 Letterbox
- Swap Funktion, Last Channel Memory

Technische Daten

Anschlüsse

Typ F, IEC 169-24 Eingang
Typ F, IEC 169-24 Ausgang
Euroscart Anschluss für TV
Euroscart Anschluss für Video
RCA Audio Cinch Out (Stereo)
Digitaler koaxialer Tonausgang S / PDIF
RS232-Schnittstelle

Antennen-Eingangsfrequenz

950 - 2150 MHz

Steuerfunktionen

DiSEqC 1.2, Unicable, Easy Find

Spannungsversorgung

100 - 240 V / 50/60 Hz

Abmessungen (B x H x T)

285 x 48 x 170 mm

EK €
UVP €
Bestell-Nr. DSR6020 011



produkt.info