

Serie 3 DC311SP2

Funk-Gong für Steckdosen mit Klingeltaster – Weiß

Der unkomplizierte, zuverlässige Honeywell DC311SP2 Türgong für Steckdosen funktioniert ohne Batterien. Er ist vorverlinkt und wird funktionsbereit geliefert. Dank der verlässlichen Funkverbindung durch die Honeywell ActivLink™ -Technologie und hohen Klangqualität können Sie sicher sein, dass Sie keinen Besucher mehr verpassen.



Packungsinhalt:

1 x Funk-Gong für Steckdosen, 1 x Funk-Klingeltaster, 1 x CR2032 (3V) Batterie, 1 x Kurzanleitung, 1 x Sicherheitshinweise und Garantieerklärung, 1 x Konformitätserklärung,

Wichtige Funktionen und Vorteile:

Verpassen Sie nie wieder einen Besucher oder eine Lieferung - Platzieren Sie Ihren Türgong für Steckdosen an einem beliebigen Ort im Haus, die Honeywell ActivLink™-Technologie hat eine zuverlässige Funkreichweite von bis zu 150m, bei einer Lautstärke von bis zu 80 dB, die auch 60 m entfernt hörbar ist.

Revolutionäres Design - Unsere kompakten Türgongs sind ganz auf die Anforderungen in Ihrem Heim ausgerichtet.

Unbesorgtheit - Das LED-Bestätigungslichts am Taster bestätigt Ihrem Besucher die Übertragung des Klingel-Signals und die Secret-Knock-Funktion (bei 3x Drücken) spielt eine andere Melodie wenn ein Familienmitglied oder ein Freund an der Tür steht. Sie können Ihren Türgong mithilfe der Honeywell ActivLink™ Technologie zusätzlich mit weiterem Sicherheitszubehör und Hausalarm-Sets von Honeywell verbinden und damit Ihr eigenes, maßgeschneidertes Hausalarm- und Warnsystem einrichten.

Zuverlässigkeit und Qualität - Honeywell ActivLink™ mit 868 MHz-Frequenz ist unser innovatives Funk-Protokoll, das größere Reichweitenfähigkeit, eine längere Batterielebensdauer von bis zu 2 Jahren und eine verbesserte Zuverlässigkeit der Verbindung liefert, was alles von unserer zweijährigen Garantie auf die Produktqualität unterstützt wird.

Kompakte Größe mit sattem Sound - Alle Türgongs von Honeywell zeichnen sich durch einen digital verbesserten, kristallklaren Klang aus, der in Haus und Garten gut zu hören ist- und das auch nochbeüberraschend kompakten Bauformen.

Einfach zu installieren ... - Alle Honeywell Türgongs sind vorverlinkt und können sofort installiert werden. Mit der optional schraubenlosen Installation und einem einfach zu öffnenden Batteriefach ist eine Montage in nur wenigen Minuten möglich. Natürlich gewähren wir auf unsere Produkte 2 Jahre Garantie.

Technische Daten:

Funk-Gong für Steckdosen

Colour	Weiß
Möglichkeit/ Option zur Wandbefestigung	Nein
Frequenz	868Mhz
Funkreichweite (m)*	150
Reichweitenverstärker	Nein
Hörbereich (Lautstärke)	60m (80dB)
Melodien	4
Klang	Interne Sirene
Stromversorgung - technische Daten	100-240V 50-60Hz 300mA
USB-Ladefunktion	Nein
Maße (mm) / Gewicht (g)	110 (h) x 70 (b) x 76.5 (t) / 184 (g)

Funk-Klingeltaster

Colour	Weiß
Möglichkeit/ Option zur Wandbefestigung	Ja
Frequenz	868Mhz
Funkreichweite (m)*	200
Anzeige schwache Batterie	Ja
Taster-Design	Querformat
LED-Bestätigungslicht	Ja
Technische Daten der Batterie	1 x CR2032 (3V)
Batterielebensdauer (Jahre)	2
IP-Schutzart	IP55
Namensschild	Ja
Maße (mm) / Gewicht (g)	30 (h) x 70 (b) x 16 (t) / 23.5 (g)
Befestigungen	Halterungen / Schrauben / Dübel

Packung

EAN-Code	5004100965073
Packungsmaße (mm) / Gewicht (g)	216 (h) x 150 (b) x 83 (t)
Standardpackungsgröße	4

* Bei Feldbedingungen gemessen; Wände, Zimmerdecken und Metallstrukturen reduzieren die maximale Reichweite.